

Reichweiten in Metern bei erfolgreicher Rückquittierung (bidirektional), gemessen im Freifeld, Ausrichtung der Sender stets zum Empfänger
Luft-Temperatur: 8°C rel. Feuchte: 75% Wetter:bedeckt

Datum:14.+15.10.2010

Empfänger (----- Sender: ▼	Mini- Pager U3 am Arm	Taschen- pager T3 am Körper	Taschen- Pager T4 am Körper	FRT-16 <i>Tischgerä t stehend</i>	FRT-32 FRT-64	FRT-16R FRT-32R Touch	FE-8RG Rel./Geh.	FRT-8N numerisch	FRT-RX2	FRT-R Repeater 2m hoch	FRT-R 500
FRT-TS Mini <i>(in 1,2m Höhe liegend)</i>	40	50	170	151	426	510	504	520	260	>630	493
FRT-TS ws <i>(in 1,2m Höhe liegend)</i>	80	120	220	280	481	536	511	>630	442	>630	>630
FRT-Medaillon <i>(in 1,2m Höhe liegend)</i>	45	45	100	157	417	418	482	475	235	497	445
TR-869-PKF, -OKF <i>(in 1,2m Höhe stehend)</i>	60	140	210	267	510	>630	>630	>630	503	>630	>630
FRT-FT Fußtaster <i>(auf Boden stehend)</i>	20	20	40	76	353	362	380	400	175	406	376
FRT-HS 2 Handsender <i>(in 1,2m Höhe liegend, körpernahe)</i>	45	50	180	195	410	507	503	470	260	516	439
FRT-HS 8 Handsender <i>(in 1,2m Höhe stehend; körpernahe)</i>	45	50	220	191	420	526	500	>630	273	>630	519
FRT-16S / 32S Touch <i>(in 1,2m Höhe stehend)</i>	90	150	220	258	497	534	>630	>630	435	>630	/
FRT-R, Repeater	90	150	220	271	487	531	>630	>630	488	>630	/
FRT-WS	70	110	210	233	491	529	>630	600	432	>630	/